

La última innovación de Whelen en la serie de sirenas HHS incluye control por switches en un amplificador de sirena completamente rediseñado con una carcasa plástica de alta durabilidad.

CARACTERISTICAS

- Cumple con la Clase A de la SAE, AMECA, KKK1822, y "California Title XIII" cuando se opera con una bocina Whelen de 100 watt
- Programación y configuración por software plataforma Windows
- Tres diferentes tipos de Cabezas de Control disponibles

MODULO DEL AMPLIFICADOR

- Carcasa moldeada en plástico negro
- Tonos de sirena estándar precargados (Wail, Yelp, Pierce, Manual, y "Air Horn ó Pato")
- 37 tonos de sirena a escoger/configurar
- Incluye cable de interconexión de 20'
- Fusibles de protección con fácil acceso exterior
- Dimensiones: 7.46" (18.95cm) H, 8.49" (21.56cm) W, 2.35" (5.97cm) D

3200

- Ocho salidas operadas por relevador de 10 amps y una de 15 amps
- Compatible con todo producto operado por Alta, Baja corriente o cualquier lámpara con flasher integrado
- Capacidad para operar una o dos bocinas de 100 watts c/u

4200

- Ocho salidas operadas por relevador de 10 amps y una de 15 amps
- Compatible con todo producto operado por Alta, Baja corriente o cualquier lámpara con flasher integrado
- Incluye un puerto de conexión WeCan® por el cual se controla cualquier Barra de luces (Torreta) Serie WeCan, la Serie Inner Edge® FST y/o RST, o un amplificador externo WeCan
- Capacidad para operar una o dos bocinas de 100 watt c/u



MODELOS

HHS3200	Sirena con amplificador y Cabezal de Control CANCTL5 (Reemplaza a la HHS2200)
HHS3206	Sirena con amplificador y Cabezal de Control CANCTL6 (Cabezal de Control con perilla giratoria)
HHS3207	Sirena con amplificador y Cabezal de Control CANCTL7 (Cabezal de Control con Switch Deslizable y 21 botones)
HHS4200	Igual al modelo HHS3200 e Incluye un puerto de conexión WeCan por el cual se controla cualquier Barra de luces (Torreta) Serie WeCan, la Serie Inner Edge FST y/o RST, o un amplificador externo WeCan (No compatible con nuestro puerto de expansión CNEM16)
HHS4206	Igual al modelo HHS3206 e Incluye un puerto de conexión WeCan por el cual se controla cualquier Barra de luces (Torreta) Serie WeCan, la Serie Inner Edge FST y/o RST, o un amplificador externo WeCan (No compatible con nuestro puerto de expansión CNEM16)
HHS4207	Igual al modelo HHS3207 e incluye un puerto de conexión WeCan por el cual se controla cualquier Barra de luces (Torreta) Serie WeCan, la Serie Inner Edge FST y/o RST, o un amplificador externo WeCan (No compatible con nuestro puerto de expansión CNEM16)